Manual de Instrucciones

Características:

1. Se pueden recargar 2 ó 4 pilas de tamaño AA/AAA 1.2V NiMh/NiCd, todas con capacidad de recarga.
2. Rápida recarga, el tiempo estimado de recarga depende de la capacidad de las pilas, estimado entre 1.5 y 12.5 horas.
3. Funciona con un microprocesador que permite seleccionar los modos de recarga como rápida, media, o lenta, mejorando también la eficiencia de la recarga.
4. Dispone de protección contra descargas y temperaturas elevadas, prolongando la vida útil de las baterías.
5. Función descarga de baterías: Permite descargar las baterías si no se van a utilizar durante un tiempo, alargando el período de vida útil de las mismas.

Datos Técnicos:

1. Voltaje entrada: 230V~50Hz 40mA
2. Voltaje salida: 2.4V X 2==500mA
3. Temperatura:0°C-35°C
4. Temperatura max. bateria: ≤55° C
5. MPC: -△V、0△V、MaxT℃、MaxT℃、MaxTime

Precauciones:

1. Utilícese solo para recarga de baterías de composición Ni-Mh, Ni-Cd , recargue solo en grupos de 2 o 4 unidades a la vez, no funcionará en caso de recarga de una sola pila. Por favor, asegúrese de colocar las pilar correctamente, haciendo coincidir los polos negativo/positivo del cargador y las pilas.
2. No recargue pilas de diferente capacidad o especificaciones diferentes a la vez.
3. Utilícese en habitaciones cerradas y secas. No exponga el cargador a lluvia, altas temperaturas, humedad, nieve u otras condiciones extremas.
4. Para evitar posibles heridas no exponga este aparato a explosiones, o fugas de líquido. No intente recargar pilas alcalinas o de Carbono-Zinc u otras baterías no aptas para recarga.
5. No interrumpa la recarga de las baterías hasta que la misma no se haya completado.

Instrucciones de uso:

1. Inserte las pilas dentro del compartimento indicado, asegurándose de coincidir la correcta polaridad.
2. Utilice siempre juegos de dos pilas del mismo voltaje. Colóquelas siempre en el lado izquierdo o derecho del cargador.
3. Conecte el interruptor, las dos luces indicadoras comenzarán a parpadear lentamente, cuando inserte dos pilas recargables en alguno de los extremos, el otro indicador parpadeará mas rápido.
4. Cuando el indicador correspondiente a las pilas recargables comience también a parpadear rápidamente, será señal que las pilas están cargadas correctamente. (En carga residual).
5. A partir de aquí, puede retirar las pilas del compartimento para darles uso o continuar en carga residual (no mas de 24 horas) para aprovechar al máximo la carga de las pilas.